



Ergonomie-Telefone

Zubehör: Ergophone Funk-Handsender TRX-S

Beschreibung

Der elegante Funk-Handsender TRX-S leitet Rufe über Funk an ein Ergophone Telefon mit integriertem Funkempfänger 869,2 MHz weiter.

Der Sender beinhaltet einen Transceiver (TRX), welcher senden und empfangen kann und somit maximale Sicherheit bietet. Nach der Rufauslösung leuchtet die LED kurz rot auf und schaltet nach der Rückbestätigung durch den Empfänger auf Grün.

Der Funk-Handsender kann wie ein Medaillon per Kordel um den Hals getragen werden. Die Kordel gehört zum Lieferumfang und besitzt einen Sicherheitsverschluss. Alternativ bieten wir ein schwarzes Elastik-Armband als Zubehör an.

Leistungsmerkmale

- Rutschfeste Taste mit deutlichem Druckpunkt
- Wasserdicht nach Schutzklasse IP67 (geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser)
- Hygienisch, einfach zu reinigen
- Europäische Hausnotruffrequenz 869,2 MHz
- Bidirektionaler Transceiver (TRX)
- 2-farbige LED zur Anzeige von Funkauslösung (rot) und Empfangsbestätigung (grün)*
- Technische Überwachung (Batterieüberwachung und Tagesmeldung)
- Batterielebensdauer: bis zu 5 Jahre bei normaler Nutzung (Notrufauslösung einmal am Tag und wöchentlicher Testruf)
- Funkreichweite: bis zu 30 m in Gebäuden (abhängig von der Gebäudestruktur) und bis zu 250 m im Freien

* Nur bei bidirektionalem Funkempfänger. Sonst einfarbig rote LED.



Technische Daten

Abmessungen (D x H):	42 x 13 mm
Gewicht:	12 g (ohne Kordel)
Gehäuse:	Polycarbonat
Gehäusefarbe:	Lichtgrau
Übertragungszeit:	6 x 150 ms
Pausen zwischen den Übertragungen:	150 ms
Batterie:	Knopfzelle Lithium 3V CR2032
Betriebstemperatur:	+5°C bis 40°C
Lagertemperatur:	-5°C bis 70°C
Farbe der Halskordel:	Grau
Länge der Halskordel:	ca. 80 cm

Ergophone Funk-Handsender TRX-S mit grauer Kordel	
Best.-Nr.:	35335
Elastik-Armband, schwarz	
Best.-Nr.:	33715
Ersatz-Kordel, grau	
Best.-Nr.:	33266
Ersatz-Kordel, blau	
Best.-Nr.:	33454

Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfarbe den Abbildungen ähnlich.
Ausgabestand: Rev. 02.

Ergophone Tiptel GmbH

Halskestr. 1 - D-40880 Ratingen - Telefon +49 (0)2102-428-0 - www.ergophone-tiptel.com

Standort Cölbe: Zimmermannstr. 12 - D-35091 Cölbe - Telefon +49 (0)6421-402-0 - www.ergophone.de